



ZÁRUČNÍ LIST

na výrobek

POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

Strong SRT 5004 Strong SRT 5006 Strong SRT 5011 Strong SRT 5016 Strong SRT 5025

Výrobní íslo

Datum prodeje

Razítko a podpis prodejce

1. ZÁRU NÍ DOBA

ZÁRU NÍ PODMÍNKY

Na tento výrobek poskytuje firma Strong záruku po dobu 24 m síc od data zakoupení výrobku spot ebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záru ní oprav anebo nemohl být v dob tvání záruky používán, jestliže charakter poruchy bránil jeho použití. Záruka se vztahuje pouze na závady zp. sobené chybou výroby nebo vadou materiálu !!!

2. ZÁRU NÍ LIST

Bezplatný záru ní servis je poskytován pouze v p (pad p edložení dokladu o zakoupení výrobku (ú tenky) a správn vypln ného záru ního listu - musí obsahovat výrobní islo, datum prodeje a razliko prodejny (montážní firmy). Na kopie a nesprávné vypln ne záru ni listy nebude brán z etel !!

3. OPRAVY V ZÁRU NÍ A POZÁRU NÍ DOB

Záru ní servis lze uplat ovat u organizace, kde byl výrobek zakoupen nebo u montážní firmy, která provedla instalaci.

4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka je neplatná, jestliže je závada zp sobena mechanickým poškozením (v etn poškození v pr b hu p epravy), nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma), byl-li výrobek p ipojen na jiné napájecí nap tí než je uvedeno v jeho technické specifikaci, a také v p ipad úprav nebo oprav provedených mimo servis firmy Strong. Záruka nem že být také uplatn na v p ipad, vyžaduje-li spot ebitel modifikace nebo adaptace k rozší ení funkcí výrobku (nebo systému sestaveného z n kolika komponent) oproti výrobcem standardnímu provedení.

Zápis záru ních oprav

Datum oznámení	Datum provedení	. montáž. Listu / komentá	Podpis

Uživatelský návod (CZ)

Strong SRT 5004 / 5006 / 5011 / 5016 / 5025



1.0 Bezpe nostní instrukce

: smili q stjulstenisM

odpojte za izení od zdroje. Nepoužívejte za ízení v vlhkém prost edí. P ed instalací za ízení si p ed t te návod rukama, hrozí úraz elektrickým proudem.Umíst te p ijíma do dob e v traného prost edí. P i zapojování konektor p ívodní kabel, m že zp sobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nedotýkejte se p ívodního kabelu mokrýma. nebudete za ízení používat po delší dobu, je doporu eno vypojit sí ový kab I z zásuvky. Nepoužívejte poškozený ástí pijíma e kv li nebezpe í zásah elektrického proudu. P i otev ení krytu bude záruka ukon ena. Pokud reproduktory, transformátory apod.; Intenzivním vibracím; Nikdy neotvírejte kryt. Je nebezpe né dotýkat se vni ních zdroje; Dešti nebo vlhkosti; Náraz m, které by mohli zní it p ilíma ; K zdroj m magnetického pole jako jsou ventila ni otvory. Nevystavujte p ijima ani jeho komponenty: P imému slune nimu svitu nebo blizko tepelného Do uzav enéhé a málo ventilovaného prostoru; P ímo nebo nad jiné za ízení; Na povrch, který by mohl zakrýt

Jak používat tento návod

symboly. Tento návod popisuje kompletní popis jak instalace tak i používání p ijíma e. Mohou se vyskytnout následující

Move to Reprezentuje položku z menu. (kurzíva) MENU Reprezentuje tla ítka dálkovém ovlada i. (tu né písmo) Indikuje další dodate nou nebo d ležitou informaci. Indikuje varovnou informaci.

ivtensěulei q & iteontealV 0.5

RS 232 port Možnost aktualizace softwaru Odd lený vypina NTSC/PAL identifikace a konverze - automaticky a manuáln Timer programovatelný pomocí EPG Automatická z na asu p echod na letní a zimní as Funkce Mosaic : p ehled 9 TV program S/PDIF výstup pro p ipojení digitáního audio zesilova e Vestav ný RF modulator (jen model 5016 a 5025) 2-SCART konektory (TV, VCR) Podpora vicejazy ných titulk a zvukových stop Podpora Teletextu (OSD & VBI) 3 režimy (digitálníTV, digitální radio, oblíbené) Electronický programový pr vodce (EPG) pro zobrazení informací o programu na 7 dní dop edu Rodi ovský zámek pro každý program a menu Seznam oblíbených pro TV a Radio programy Pam t na více jak 1000 program Podpora pro íslování program definovaných poskytovatelem Podpora pro 5V napájené antény Výborná audio a video kvalita Automatické a manualní vyhledávání program Podpora vicejazy ných "on screen menu" (OSD): English, German, French, Italian, Spanish, Hungarian, Czech Rychlá a jednoduchá instalace, uživatelsky p íjemné menu P ipraveno pro prvotní instalaci DVB-T, digitálníUHF/ VHF tuner Pro všechny digitální Free-To-Air TV a Radio programy (s venkovní nebo vnit ní pozemní antenou) SRT 5004/ 5006/ 5011 / 5016 / 5025 pozemní digitální p ijíma e:

Návod, 1 dálkové ovládání, 2x baterie (typ AAA) :јиәлед⁄і Д

ine teqo inteon eqse 0.6

P e t te pe liv návod a ujist te se, že rozumíte instrukcím v n m obsaženým. Pro dasažení optimálního výkonu doporu ujeme dodržovat následující bezpe nostní opat ení:

P enechejte veškeré opravy a servisní zásahy kvalifkovaným osobám.

Nepoužívejte alkohol nebo pavek pro išt ní za ízení. . 118 9Z Pro išt ní používejte m kkou tkaninu namo enou do slabého mýdlového roztoku, išt te za ízení až po odpojení

Neotvírejte kryt za ízení - bude záruka ukon ena. Neotvírejte kryt za ízení vystavujete se úrazu elektrickým proudem.

Zabra te zapadnutí malých p edm t do v tracich otvor, hrozí nebezpe i požáru nebo úrazu elektrickým Nepokládejte p edm ty na za ízení pro zachování spravného v trání vnit ních komponent.

Ujist te se, že vstupni nap ti odpovidá nap ti vyžadovanému p ijíma em, tak jak je vyzna eno na zadní stran na Po kejte pár okamžik po vypnutí, p edtím než budete s za ízení manipulovat nebo odpojovat jakékoliv za ízení. .mebuorgem.

1.Zmá knutím UP/DOWN p esu te kurzor na po ad, který chcete p idat do asova e Nastavení asova e: . svoss tivstssn est unem DPB v oden ultsteb v NO itunk kmZ Zmá knutím LEFT/EXIT návrat do EPG menu. Zmá knutím P+/P- skok na další nebo p edchozí stranu. V detailech po adu: LEFT/EXIT se vrátite do EPG Menu. Zmá knutím OK/RIGHT zobrazite detaily vybranné položky. Zmá knutím UP/DOWN vyberte položku. Zmá knutím P+/P- zobrazíte další nebo p edchozí den. Zmá knutím V EPG televizním programu: programu. Zmá knutím UP/DWN vyberete program. Zmá knutím RIGHT vstoupíte do televizního programu daného Pokud nejste v menu, zmá knutím EPG, se zobrazí menu EPG: 10.2 EPG funkce vrátíte do normálního zobrazení bez zm ny programu. Zmá knutím OK se vrátite do normálního zobrazení a bude zobrazen vybraný program. Zmá knutím EXIT se program . Zmá knutím UP/DOW//LEFT/RIGHT vyberete jeden program. Zmá knutím P+/P- tla ítek zobrazíte dalších dev t Pokud nejste v menu, zmá knutím MOSNC tla ítka se obrazovka rozd lí na dev t polí: Mosaic Další operace LEFT/RIGHT: +/- roky v rozsahu od 1900 do 2100. UP/DOWN: +/- m sice. 9.5.4 Calendar UP/DOWN/LEFT/RIGHT: pohyb curzoru. OK: umíst ní gobangu. Funkce tla ítek: луошо5 Е.*2.*9 UP: rotace t lesa. DOWN: spušt ní t lesa. LEFT/RIGHT: pohyb t lesa vpravo a vlevo Funkce tia itek: etris 7.8.6 UP/ DOWN/ LEFT/ RIGHT tla ítka: pohyb kurzoru. MENU tla ítko: Ozna ení miny. Funkce tla itek: 9.5.1 Mine m žete zahrát nebo lze do tohoto menu vstoupit p ímo zmá knutím GAME tla ítka. P ijima obsahuje t i hry (Mine, Tetris a Gomoku) a kalenda . V tomto menu si vyberete hru a zmá knutím OK si ji 9.5 Game program, který se zobrazí p i zapnutí. Channel Name: Zmá knutím RIGHT tla ítka zobrazíte seznam program a pomocí naviga ních tla ítek vyberete Channel Type: Výb r mezi TV a Radio. End Time: Nastavení asu konce, pokud je Timer v režimu Time Interval Start Time: Nastavení asu startu Start Date: Nastaveni data startu Cycle: Nastavení opakování - režim bez opakování, denn , týdn

neotevírejte sk í ku satelitního p ijíma e. V jiném p ípad , m že dojít k úrazu elektrickým proudem a také byste

za ízení vykazuje chyby i po kontrole systému v této ásti, kontaktujte svého prodejce. V žádném p ípad

p ipojte satelitni p ijima op t k elektrické siti. Zkontrolujte, zda za izení pracuje podle o ekávání. V p ipad

doporu íme jeho resetování odpojením od elektrické sít . Po odpojení od elektrické sít vy kejte 30 sekund a

P iležitostn se m že stát, že se p ijíma zablokuje (podobn jako osobní po íta), takže Vám pro tento stav

n mz inszolu oryku. Pro ukazuje vybranou položku z asova e. M žete zm nit libovolnou položku. Pro uloženi zm n

Následující obrazovka se zobrazí po dvojím stistku tla ítka INFO. Zobrazí se informace o aktuálním programu.

Pokud daný program nepodporuje funkci teletext, zobrazí se následující obrazovka:

Zmá knutím ÍSELNÝCH tla ítek vstoupíte na stránku p ímo.

Pokud nejste v menu, zmá knutím TEXT spustíte teletext.

zmá kn te OK. Pro ukon ení zmá kn te EXIT.

"Power Off": Vypnutí p ijíma e v nastaveném ase.

·and(v

Zmá knutím UP/DOWN zobrazíte další nebo p edchozí stránku teletextu

p išli o záruku na výrobek.

mèldorq îneže f.A

10.4 Informace

:insbálvO

10.3 Teletext

2.Zmá knutím OK jej p idáte.

Základní PIN kód is 0000.		identifika ním štítku.	
9.3.3.1 Zámek programu		Je nezbytné používat pouze certifikované a kompatibilní kabeláž.	
Nastavení systému zámku progr	amu na ON nebo OFF. Pokud je zámek programu na ON, uživatel musí p ed	Jestliže za ízenní nefunguje správn ikdyž jsou strikn dodržený následující instrukce, kontaktujte vašeho	
sledováním chrán ného program	u vložit správný rodi ovský PIN kód.	prodejce.	
9.3.3.2 Zámek menu			
Zmá knutím OK vyberte zda-li o	chcete menu chránit pomocí zámku, mo nosti YES nebo NO, zmá knutím OK	4.0 Uskladn ní	
potvrdíte. Pokud je zámek men	u nastaven na on, poté je nutno p ed použitím n kterých funkcí v menu	Váš p ijíma a jeho vybavení skladován a doru ován v ochranném balení, zabra ující elektrickému poškození a	
(vyhledávání programu a nastave	ní továrního nastavení) vložit správný PIN.	vlhkosti. Po vybalení, zkontrolujte obsah balení a obal dejte z dosahu d tí. P i transportu z místa na místo	
9.3.3.3 Rodičovské nastavení		používejte originální balení.	
Nastavení rodi ovského zámku r	program . Jestliže je program uzam en, uživatel musí vložit správný rodi ovský		
PIN kód p ed sledováním progran	nu.	5.0 Nastavení vybavení	
Použijte UP/DOWN pro vybrání p	rogramu", který chcete uzamít. Zmá knutím OK tlaítka uzamete program.	Doporu ujeme konzultovat zapojení s profesionálem. Jinak, prosím postupujte dle následujících instrukcí:	
9.3.3.4 Změna PIN		P e t te si návod k vaší TV a antény.	
Zm na hesla. Musíte vložit 4 ís	elné heslo a potvrdit: svstémové heslo se zm ní na nové heslo jak je zobrazeno	Uijst te se, že SCART kabel je v dobrém stavu.	
na OBRAZOVKA 33.		Ujist te se, že SCART kabeláž je dob e stín, ná,	
9.3.4 Svstémové informace		Ujist te se, že venkovní ásti antény isou v dobrém stavu	
Zobrazí informace o verzi softwar	u. Zmá knutím OK/EXIT se vrátíte.		
9.3.5 Aktualizace svstému		6.0 P ipojení	
V tomto menu, m žete vybrat me	ezi "STB to STB" a "OAD".	6.1 Připolení pozemní antény	
9.3.5.1 Aktualizace pres STB to S	STB	Pro p jem signálu by m la být p ipojen kabel pozemní antény do ANT IN konektoru na zadní stran p jiíma e.	
Zobrazí se následující obrazovka		(FIGURE 1)	
Pokud chcete aktualizovat systém	n postupuite dle následujících krok	6.2 Principal do TV & VCR	
Vvpn te oba STB spoite je pomo	n postapajio dio nacionali na	TV set by m I být p inojen s p ijíma em pomocí SCABT kabelem. Tento pozemní p ijíma, m že pracovat	
Zann te master STB (STB ze kte	rého hudete konírovat software) a	dohromady spoli s VCB použitím iloop triundh funkce "loop-through" funkce pilíma e je aktivní když je pilíma	
slave STB m ite stále vypnutý. N	astavte v menu master STB "System Lindate - STB to STB"	vynnutý. Jakmile je VCR poziatil jeho video a audio signál prochází skrz nozemní bilima (EGUBE 2)	
Když se zobrazí zpráva "detecting	a slave STB" zann te slave STB noté co master		
STB nalezne slave STB master	STR detatule n energy a zánis	Diatráfiní audio zecilova – pipote pomocí S/PDIE konektoru (EIGUBE 3)	
P i n enosu a zánisu je nutno zah	vránit operacím jako vynínání anod hrozí ztráta dat z ELASH nam ti a n jiíma, se	64 Přincianí PC	
stano nofunk ním		BS 232 konsktor n jilíma a slouží k propojaní s PC pomocí serial kahalu. P incianí n jilíma a k PC umož uja	
Po nabrání software vypn te oba	STR whoite BS 232	nabrán nejnov jších verzí softwaru do p júma e (FIGURE 4)	
Tin le aktualizován pouze soft	torb, vypole ne tot.		
9 3 5 2 Over Air Download (OAD)		7.1 Přední nanel	
Vyberte tuto možnost pokud chor	, ate nabrát do n jiíma e nejnov, jší verzi software. P jiíma, zkontroluje dostupnost	FIGURE 5. Zadní papel	
a nabraje nejnov jší verzi, pokud cilce	je k dispozici. Budete dotázání na potvrzení. Nevvnínejte ani nevvtahujte n jiúma	FIGURE 3. Zauli parei	
z antóny b bom aktualizaco	je k dispozici. Dudete dotazari na potvizeni. Nevypinejte ani nevytanujte p ijina	1 Indikátor rožimu	
Z anteny b hem aktualizace.	ala na nadra a naskutavatala a namusí být dostupná va věseh zamích. O	1. III Ulikalu i jezililu organi lad indikuja STAND BV ražim. Zalanć lad indikuja, že plijima, je v AWAKE ražimu	
Dostupriost aktualizace je zavis	sia na poupo e poskytovatele a nemusi byt dostupna ve vsech zemich. O	0.4. (application)	
0.2.5.2 Aktualizana z PC do STP	ktujte sveno prodejce.	2.4 iselity display V STAND DV refersion indikula aktuální, an	
9.3.3.3 ARTUAIIZACE 2 FC 00 31B	muní být vymnut) nemecí () nin k (ženého koholy	V STAND-BY rezimu indikuje aktualni as.	
Pipojie PC do pijima e (pijima	musi byt vyphut) pomoci 9-pin k izeneno kabelu	Z A Zate i nancuje i slo pravi sledovaneno programu.	
(2 remaie)			
V PC ZVOILE.			
Start-> Programs-> Accessories->	> Communications-> Hyper terminal	1.ANT IN	
Pote zvoite "COM1" nebo "COM2	ci odpovidajíci tomu do ktereno portu jste zapojili kabel a nastavte port na:	Siouzi pro p ipojeni antennino kabelu pro p ijem singnalu.	
	115000		
Bits per Second:	115200	Možnost p ipojit I V set a p ijimat analogové programy nebo p ipojit extra p ijima . (Obsahuje výstupní modulátor,	
Data bits:	8	pouze model SH I 5016 a 5025).	
Parity:	None	3.1 V SCART Konektor	
Stop bits:	1	Slouzi pro pipojeni piljima e s I V pomoci SCART kabelu.	
Flow Control:	None	4.VCH SGAH I Konektor	
V menu Hyper Terminal vyberte	e "Transter" položku a položku "Send file". Vyberte soubor s novým software	Slouži k p ipojeni p ijíma e do video rekoredéru pomocí scart kabelu. Video signál bude nyní procházet skrze	
(*.UPD), který chcete nahrát a vyl	berte protokol	p ijima a videorekordér do TV.	
"1K Xmodem". Zmá knutím ok se	e zobrazí na po íta i menu. Zapn te p ijíma , poté za ne p enos.	5.RS 232 Serial Port	
Zhruba po 2.5 minutách, se na PO	C zobrazí zpráva "OK, Reset" v okn Hyper	Slouží k propojení PC a p ijíma e, umož uje nahrát nejnov jší verze softwaru.	
Terminal, která znamená, že p e	nos prob hl správn .	6.S/PDIF Digital audio output	
Vypn te p ijíma a odpojte RS 23	32.	Slouží k propojení s digitální audio zesilova em.	
*Poznámka: Nesprávné postupy	rm žou zp sobit neopravitelné poškození p ijíma e.	Power ON/OFF vypína	
Nevypínejte p i nahrávání.		Sí ový kabel	
Nezapojujte nebo nevypojujte RS	232, pokud je p ijíma zapnut.	Váš p ijíma vyžaduje nap tí 90~240 V AC (automatický výb r), 50~60 Hz +/-5%.	
9.4 Timer		P ed p ipojením ov te sí ové parametry.	
V vašem p ijíma i lze nastavit pro	vád ní ur itých funkcí v daný as, tyto funkce jsou zapnutí a vypnutí.	7.3 Dálkové ovládání	
Pomocí UP/DOWN tla ítek vyber	t timer. Zmá knutím LEFT/RIGHT aktivujete / deaktivujete asova . Zmá knutím	Všechny vlastnosti set-top boxu lze ovládat pomocí dálkového ovládání	
OK tla ítka vstoupíte do výb ru fu	unkce asova e.		
		P epíná p ijíma On/Standby.	
M žete vybrat následující funkce:		Ztlumuje zvuk	
"Power On": p ijíma se zapne v i	nastavený as.	P epíná mezi TV a AV režimem. Výb r programu.	
"Time interval": P ijíma e se v r	nastavený as zapne, zobrazí vybraný program a v nastaveném ase se zase	P epíná Favorite režim ON/OFF. P epíná mezi TV a RADIO režim.	
•			

R. AUDIO Zobrazí seznam dostupný audio stop, p epíná mezi zvukovými režimy stereo ((•)), lett-mono ((• nebo Q. PAUSE Zmrazí / odmrazí obraz. P. MOSAIC Zobrazuje obraz 9 program zárove O. P+ /P- Pohyb mezi stránkami v menu. .tsotisslň sjužina/sjužvy -V / +V .N M. OK Aktivuje vybranou položlu. Zobrazuje seznam program V menu: M ní hodnotu na položce v menu. L. Mimo menu: Zvyšuje/snižuje hlasitost. V menu: Posouvá kursor nahoru/dol . K. Mimo menu: P epiná program Opouští menu i submenu, ruší probíhající innosti. J. EXIT Ukazuje EPG (Electronic Program Guide) Zobrazuje informace o programu. Zobrazuje menu a vrací se z jakékoliv sekce menu do základního zobrazení.

S. EDIT right-mono •)).

8.0 Prvotni instalace

V. RECALL

BUS .U Zobrazuje Teletext

TX TTEXT Editace programu.

P epne na p edchozí program.

Zobrazuje seznam dostupných titulk .

do zásuvky. Zapn te p ijíma . Zobrazí se následující obrazovka. Ujist te se, že p ijíma je správn p ipojen do TV a antény a že je signál dostate n kvalitní. Zapojte sí ový kabel

potvrdíte. Zobrazí se následující menu. nastavit programy pomocí Channel Search menu. Zmá knutím UP/DOWN vyberte jazyk, zmá knutím OK nastavit systém i programy. Pokud jste "profesionál" m žete toto p esko it tento krok pomoci EXIT tla fika a Pokud instalujete poprvé doporu ujeme projít instalaci krok za krokem. Tato možnost vám umožní jednoduše

zmá knutím RIGHT/LEFT zm níte hodnotu položky. Vyberte Country, Antenna Power režim a Channel numbering. Zmá knutím UP/DOWN vyberete položku,

Pokud zvolite BACK, vrátite se k OBRAZOVCE 1.

P esu te kurzor na Scan, zmá knutím OK potvrdíte, obrazovka Automatic Search se zobrazí. maximálních hodnot signál a kvality. Dostupnosť digitálních program v vaší lokalit vám poskytne váš prodejce. Zmá knutím LEFT/RIGHT vyberte Channel No, nastavte sm r a pozici antény (pokud je pot eba) k dosažení Zmá knutím OK potvrdíte nastavení a vstoupite do Adjust antenna menu (zobrazeno jako OSAAZOVKA3).

Po dokon ení vyhledání, p ijíma automaticky uloží informace a vrátí se do základního režimu.

unam invalH 0.0

jako "Channel Organiser", "Channel Search", "Installation", "Timer", "Game". K vstupu do menu slouží tla ítko Všechny d ležité nastavení a vlastnosti p ijíma e lze ovládat z Main Menu. Main Menu se skládá z p ti podmenu

MENU. Obrazovka MAIN MENU se zobrazí (OBRAZOVKA 5).

V hlavnim menu MAIN MEUU, zmá knutím UP/DOWN p esu te kurzor na Channel Organiser a pak zmá knutím 9.1 Channel Organiser

OK vstupte do menu Channel Organiser.

Channel Organiser menu obsahuje t i podmenu, která jsou "Edit TV Channel", "Edit Radio Channel" a "Sort".

umergord VT estiba 1.1.6

Zmá knutím UP/DOWN vyberete požadovaný program. Zmá knutím LEFT/RIGHT se pesunete do sloupce s V tomto menu m žete nastavit oblibené progamy, zm nit po adi program a mazat programy.

p esunout. Pokud je kurzor v sloupci "Dell", zmá knutím OK tla ítka ozna íte program k smazání z seznamu. do nové pozice a zmá knutím OK tla títka potvrdíte novou pozici. Opakujte pro každý kanál , který chcete sloupci "Move", zmá knutím OK tla ítka potvrdíte výb r programu, pomocí UP/DOWN tla ítek p esunete program Pokud je kurzor v sloupci "Favor", zmá knutím OK tla ítka p idáte vybraný program k oblíbeným. Pokud je kurzor v požadovanou funkcí, kterou chcete použít na vybraný program.

Zmá knutím EXIT tla ítka aplikujete zm ny a potvrdíte smazání.

umargord oibar eadio programu

." menu je shodné s menu 9.1.1. Editace TV program ".

M žete t ídit seznam program podle jména programu, LCN (Logical Channel Number – logického ísla programu) inébirt E.t.e

Þ

G

V tomto mnenu, m žete nastavit zámek na program (ON nebo OFF), zámek menu, nastavení rodi ovského zámku

Zmá knutím UP/DOWN vyberte položku a zmá knutím LEFT/RIGHT nastavte hodnotu, zmá knutím OK potvrdite.

Vyberte Factory default a zmá knutím OK potvr te. Vyberte YES a zmá knutím OK, se p ijíma vrátí do továrního

Pro nastavení asu manuáln – p esu te kurzor na položku a pomocí numerických tla ítek dálkového ovládání

správný asový posun, poté bude prob hne zm na asu p i p echodu z zimního na letní a obrácen automaticky.

na ON, aktuální as je nastaven automaticky nebo m žete nastavit asové pásmo. Pokud púoskytovatel používá

Pokud poskytovatel vysílá v GMT, m žete nastavit as na GMT nebo nastavte vlastní as. Pokud GMT nastavené

Zmá knutím OK/RIGHT vyberte OFF nebo ON napájení antény, zmá knutím OK potvrdíte. P ed nastavení na ON:

Zmá knutím OK/RIGHT vyberte zemi z seznamu, zmá knutím OK potvrdíte. Pokud není vaše zem v seznamu,

Zmá knutím UP/DOWN vyberte RF Audio mode nebo RF Channel. Pomocí LEFT/RIGHT nastavte RF Audio

Zmá knutím OK/RIGHT vyberte PAL nebo NTSC, zmá knutím OK potvrdíte. Pokud nevíte jaký standart používá

Zmá knutím UP/DW/N vyberte OSD language nebo Audio language. Zmá knutím OK/RIGHT vstoupíte do

V tomto menu, lze nastavit položky jako language, TV Settings, Country, Channel Numbering, Antenna Power,

nebo zmá knutím UP/DOWN se p esu te na položku Frequency a pomocí numerických tla ítek vložte hodnotu Zmá knutím LEFT/RIGHT vyberte íslo programu nebo zmá knutím numerických tla ítek zvolte íslo programu

Poté se za nou programy automaticky vyhledávat. Pokud chcete vyhledávání p erušit, lze tak zmá knutím EXIT

Zmá knutím LEFT/RIGHT p esunete kurzor na OK and zmá knutím OK potvrdíte. Zobrazí se zpráva. "Please

R zné zem mají r zné VHF/UHF frekven ní rozsahy. Je proto d ležité, aby jste zvolili správný region. Jestliže není program naistalován, zobrazí se varování. Zmá knutím jakéhokoliv tla ítka se vrátite.

Zmá knutím UP/DOWN se p esu e na Bandwidth a vyberte bandwidth pomocí LEFT/RIGHT tla ítek.

Zmá knutím UP/DOWN se p esu te na položku Search a zmá knutím OK vyhledejte program.

Po dokon ení vyhledání, p ijíma automaticky uloží informace a vrátí se do základního režimu

Zkontrolujte indikátory hodnoty signálu a kvality, zda-li jste vložili správné hodnoty.

Zmá knutím OK na Manual Search, zobrazí se obrazovka Manual Search.

press LEFT/RIGHT to choose whether to erase your previous channel list".

Zmá knutím OK na Automatic Search. Zobrazí se varovná zpráva.

zkontrolujte zdali je vaše anténa aktivní, požaduje napájení 5V a její spot eba není v tší než 100 mA.

V tomto menu si m žete nastavit barvu menu, úrov n pr hlednosti, styl okraje a vstupní animaci.

Pokud nastavíte GMT Usage na OFF, Set Data a Set Time položky se zobrazí.

Zde lze nastavit r zné íslování program , Appearing order nebo Operator defined.

zvolte Other. Nastaví se bežný frekven ní rozsah používaný v Evrop .

Zmá knutím OK/RIGHT vyberte CVBS nebo RGB, zmá knutím OK potvrdíte

Zmá knutím OK/RIGHT vyberte 4:3 nebo 16:9, zmá knutím OK potvrdíte.

Lze nastavit TV Standard, TV format, Video output a Modulator Settings.

seznamu jazyk. Zmá knutím UP/DOWN vyberete jazyk. Zmá knutím OK potvrdíte.

Režim a RF Channel. Zmá knutím OK potvrdíte.

Modulator Settings (pouze u modelu SRT 5016 a 5025)

a zm nit PIN kód (OBRAZOVKA 29).

nastaveni a v škerá data budou smazána.

Aembz VyzvočiboA C.C.0

9.3.2 Personal Style

nastavte.

9.3.1.7 Factory Default

inevetsen évose 0.1.6.0

Vnétne inelédeN 2.1.5.9

Zobrazi se následujíci:

Zobrazí se následující:

Zobrazí se následující:

vaše TV, vyberte AUTO.

Zobrazí se následující: I V Standard

M žete zm nit jazyk OSD a audia.

Time Setting a Factory Default.

inevalsen évométeve 1.5.6

inkbəldyv inlkunkM S.S.8

inkbeldvv ékoitsmotuA 1.2.6

sprittes VT S.1.6.0

YX266 1.1.8.9

9.3 Instalace

frekvecnce.

tla itka.

Manual Search

Judiuo osbiV

TV format

*ĕm*9∑ £.1.£.6

ůmsryord inšvolsi 🕽 4.1.5.9

nebo Channel Number (isla programu).

V Channel Search menu jsou dv položky:

Automatic Search

υπεηθοης Ιπένδρθηκα