

ZÁRUČNÍ LIST

na výrobek

POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

**Strong SRT 5004
Strong SRT 5006
Strong SRT 5011
Strong SRT 5016
Strong SRT 5025**

Uživatelský návod (CZ)

.....
Výrobní číslo

.....
Datum prodeje

.....
Razítko a podpis prodejce

Strong SRT 5004 / 5006 / 5011 / 5016 / 5025

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. ZÁRUČNÍ DOBA

Na tento výrobek poskytuje firma Strong záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruce opraven nebo nemohl být v době trvání záruky používán, jestliže charakter poruchy bránil jeho použití.

Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu !!!

2. ZÁRUČNÍ LIST

Bezplatný záruční servis je poskytován pouze v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účetní kniha) a správně vyplněného záručního listu - musí obsahovat výrobní číslo, datum prodeje a razítko prodejny (montážní firmy).

Na kopie a nesprávně vyplněné záruční listy nebude brán zřetel !!

3. OPRAVY V ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ DOBĚ

Záruční servis lze uplatňovat u organizace, kde byl výrobek zakoupen nebo u montážní firmy, která provedla instalaci.

4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (včetně poškození výrobku při opravě), nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné napájecí napětí než je uvedeno v jeho technické specifikaci, a také v případě úprav nebo oprav provedených mimo servisní firmu Strong. Záruka nemůže být také uplatněna v případě, vyžaduje-li spotřebitel modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí výrobku (nebo systému sestaveného z několika komponent) oproti výrobcem standardnímu provedení.

Zápis záručních oprav

Datum oznámení	Datum provedení montáž. Listu / komentář	Podpis



Základní PIN kód is 0000.

9.3.3.1 Zámek programu

Nastavení systému zámku programu na ON nebo OFF. Pokud je zámek programu na ON, uživatel musí p ed sledováním chrán ěného programu vložit správný rodi ovský PIN kód.

9.3.3.2 Zámek menu

Zmá knutím OK vyberte zda-li chcete menu chránit pomocí zámku, mo nosti YES nebo NO, zmá knutím OK potvrdíte. Pokud je zámek menu nastaven na on, poté je nutno p ed použitím n kterých funkcí v menu (vyhledávání programu a nastavení továrního nastavení) vložit správný PIN.

9.3.3.3 Rodičovské nastavení

Nastavení rodi ovského zámku program . Jestliže je program uzam en, uživatel musí vložit správný rodi ovský PIN kód p ed sledováním programu.

Použijte UP/DOWN pro vybrání programu", který chcete uzam ít. Zmá knutím OK tla ítka uzam ete program.

9.3.3.4 Změna PIN

Zm na hesla. Musíte vložit 4 íselné heslo a potvrdit; systémové heslo se zm ní na nové heslo jak je zobrazeno na OBRAZOVKA 33.

9.3.4 Systémové informace

Zobrazí informace o verzi softwaru. Zmá knutím OK/EXIT se vrátíte.

9.3.5 Aktualizace systému

V tomto menu, m žete vybrat mezi "STB to STB" a "OAD".

9.3.5.1 Aktualizace přes STB to STB

Zobrazí se následující obrazovka.

Pokud chcete aktualizovat systém, postupujte dle následujících krok :

Vypn te oba STB, spojte je pomocí k íženého RS 232.

Zapn te master STB (STB ze kterého budete kopírovat software) a slave STB m ěte stále vypnutý. Nastavte v menu master STB "System Update - STB to STB".

Když se zobrazí zpráva "detecting slave STB", zapn te slave STB, poté co master STB nalezne slave STB, master STB odstartuje p enos a zápis.

P í p enosu a zápisu je nutno zabránit operacím jako vypínání apod, hrozí ztráta dat z FLASH pam ěti a p íjíma se stane nefunk ním.

Po nahrání software, vypn te oba STB, vypojte RS 232.

Tip Je aktualizován pouze software a programy, databáze nejsou aktualizovány.

9.3.5.2 Over Air Download (OAD)

Vyberte tuto možnost pokud chcete nahrát do p íjíma e nejnov ější verzi software. P íjíma zkontroluje dostupnost a nahraje nejnov ější verzi, pokud je k dispozici. Budete dotázáni na potvrzení. Nevypínejte ani nevytahujte p íjíma z antény b hem aktualizace.

Dostupnost aktualizace je závisla na podpo e poskytovatele a nemusí být dostupná ve všech zemích. O podrobnostech této funkce, kontaktujte svého prodejce.

9.3.5.3 Aktualizace z PC do STB

P ipojte PC do p íjíma e (p íjíma musí být vypnut) pomocí 9-pin k íženého kabelu (2 female)

V PC zvolte:

Start-> Programs-> Accessories-> Communications-> Hyper terminal

Poté zvolte "COM1" nebo "COM2" odpovídající tomu do kterého portu jste zapojili kabel a nastavte port na:

Bits per Second:	115200
Data bits:	8
Parity:	None
Stop bits:	1
Flow Control:	None

V menu Hyper Terminal vyberte "Transfer" položku a položku "Send file". Vyberte soubor s novým software (*.UPD), který chcete nahrát a vyberte protokol

"1K Xmodem". Zmá knutím ok se zobrazí na po íta i menu. Zapn te p íjíma , poté za ne p enos.

Zhruba po 2.5 minutách, se na PC zobrazí zpráva "OK, Reset" v okn ě Hyper

Terminal, která znamená, že p enos prob ěhl správn ě.

Vypn te p íjíma a odpojte RS 232.

*Poznámka: Nesprávné postupy m žou zp sobit neopravitelné poškození p íjíma e.

Nevypínejte p í nahrávání.

Nezapojujte nebo nevypojíte RS232, pokud je p íjíma zapnut.

9.4 Timer

V vašem p íjíma i lze nastavit provád ění ur ětých funkcí v daný as, tyto funkce jsou zapnuté a vypnuté.

Pomocí UP/DOWN tla ítka vyberet timer. Zmá knutím LEFT/RIGHT aktivujete / deaktivujete asova . Zmá knutím OK tla ítka vstoupíte do výb ru funkce asova e.

M žete vybrat následující funkce:

"Power On": p íjíma se zapne v nastavený as .

"Time interval": P íjíma e se v nastavený as zapne, zobrazí vybraný program a v nastaveném ase se zase

identifika ním štítku.

Je nezbytné používat pouze certifikované a kompatibilní kabeláž.

Jestliže za izenní nefunguje správn ě když jsou strikn dodržený následující instrukce, kontaktujte vašeho prodejce.

4.0 Uskladn ění

Váš p íjíma a jeho vybavení skladován a doru ován v ochranném balení, zabra ující elektrickému poškození a vlhkosti. Po vybalení, zkontrolujte obsah balení a obal dejte z dosahu d ě tí. P í transportu z místa na místo používejte originální balení.

5.0 Nastavení vybavení

Doporu ujeme konzultovat zapojení s profesionálem. Jinak, prosím postupujte dle následujících instrukcí:

P e t te si návod k vaší TV a antény.

Ujist te se, že SCART kabel je v dobrém stavu.

Ujist te se, že SCART kabeláž je dob e stín ná.

Ujist te se, že venkovní ásti antény jsou v dobrém stavu

6.0 P ípojení

6.1 P ípojení pozemní antény

Pro p íjem signálu by m la být p ípojen kabel pozemní antény do ANT IN konektoru na zadní stran ě p íjíma e. (FIGURE 1)

6.2 P ípojení do TV & VCR

TV set by m l být p ípojen s p íjíma em pomocí SCART kabelem. Tento pozemní p íjíma m že pracovat dohromady spolu s VCR použitím "loop through" funkce. "loop-through" funkce p íjíma e je aktivní, když je p íjíma vypnutý. Jakmile je VCR zapnut, jeho video a audio signál prochází skrz pozemní p íjíma . (FIGURE 2)

6.3 P ípojení digitálního audio zesilovače

Digitální audio zesilova p ípojte pomocí S/PDIF konektoru. (FIGURE 3)

6.4 P ípojení PC

RS 232 konektor p íjíma e slouží k propojení s PC pomocí serial kabelu. P ípojení p íjíma e k PC umož ěje nahrání nejnov ějších verzí softwaru do p íjíma e. (FIGURE 4)

7.1 Přední panel

FIGURE 5. Zadní panel

1.Indikátor režimu

ervená led indikuje STAND-BY režim. Zelená led indikuje, že p íjíma je v AWAKE režimu.

2.4 íselný display

V STAND-BY režimu indikuje aktuální as.

V AWAKE režim indikuje íslo práv sledovaného programu.

7.2 Zadní panel

FIGURE 6. Zadní panel

1.ANT IN

Slouží pro p ípojení anténního kabelu pro p íjem signálu.

2.To TV

Možnost p ípojit TV set a p íjímat analogové programy nebo p ípojit extra p íjíma . (Obsahuje výstupní modulátor, pouze model SRT 5016 a 5025).

3.TV SCART Konektor

Slouží pro p ípojení p íjíma e s TV pomocí SCART kabelu.

4.VCR SCART Konektor

Slouží k p ípojení p íjíma e do video rekordéru pomocí scart kabelu. Video signál bude nyní procházet skrze p íjíma a videorekordér do TV.

5.RS 232 Serial Port

Slouží k propojení PC a p íjíma e, umož ěje nahrát nejnov ější verze softwaru.

6.S/PDIF Digital audio output

Slouží k propojení s digitální audio zesilova em.

Power ON/OFF vypína

Sí ový kabel

Váš p íjíma vyžaduje nap ětí 90~240 V AC (automatický výb ěr), 50~60 Hz +/-5%.

P ed p ípojením ov te sí ové parametry.

7.3 Dálkové ovládání

Všechny vlastnosti set-top boxu lze ovládat pomocí dálkového ovládání

P epíná p íjíma On/Standby.

Ztlumuje zvuk

P epíná mezi TV a AV režimem. Výb ěr programu.

P epíná Favorite režim ON/OFF. P epíná mezi TV a RADIO režim.

