

Návod na přehrání firmwaru v telefonu EVOLVEO StrongPhone Z4

(Návod je určený pro pokročilejší uživatele PC s Windows 10)


Nejdříve si zkontrolujete jakou verzi firmwaru v telefonu Z4 máte, zadejte kód : *#66*# zvolte volbu 2. Verze , potom volbu 1. Version Info Summary : Pokud máte verzi :

EVOLVEO_StrongPhone_Z4_V1_0_20200926 můžete přistoupit na update firmwaru na novější verzi : **EVOLVEO_StrongPhone_Z4_V1_0_20210330**, tato verze obsahuje vylepšení :

- Vylepšená fce Bluetooth (automatické připojování k BT)
- Dual vyzvánění
- Překlad kalendáře
- Přidány poznámky
- Odstranění infa o druhé SIM na úvodní obrazovce v případě jedné SIM
- Při psaní SMS zobrazeny pouze znakové sady použitého jazyka
- Zesílení maximální hodnoty sluchátka
- Vylepšeny překlady


Stáhněte si soubor : **Z4_firmware.zip**

Rozbalte soubor a jsou zde další tři soubory :



Nainstalujte MTK drivery pro telefon, tzn. rozbalte soubor :

Mediatek_Driver_Auto_Installer_1.1352.00.zip



Spusťte soubor : **Mediatek-Drivers-Install.bat**

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
**** Mediatek USB Driver Install v. 1.00

OS detected           = Windows 10
Processor architecture = AMD64

#### Press any key to continue ####
```

Klikněte na jakoukoliv klávesu a povolte ovladači instalaci, pak se Vám zobrazí :

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Platform detected = AMD64
Driver folder     = D:\Evolveo_Salente\EVOLVEO\Telefony\EVOLVEO_
Z4\Z4_firmware\Mediatek_Driver_Auto_Installer_1.1352.00\SmartPho
neDriver/x64

**** Mediatek USB unsigned driver installation started...
**** Mediatek USB unsigned driver installation completed!

**** Mediatek USB signed driver installation started...
**** Mediatek USB signed driver installation completed!

#### Press any key to exit ####
```

Klikněte na jakoukoliv klávesu. Ovladače pro Z4 instalaci firmware jsou nainstalovány.

Pro ověření ovladače mějte zapnuté internetové připojení.

Po instalaci provedte restart PC. Je možné, že drivery bude fungovat i bez restartu.

Nyní rozbalte oba zbývající soubory :

EVOLVEO_StrongPhone_Z4_V1_0_20210330_1717.zip a **FlashTool_v5.1420.00.zip**.


Spustíte Flashtool v adresáři : **FlashTool_v5.1420.00** pomocí souboru : **Flash_tool.exe**

Ve Flashtoolu pod tlačítkem **Scatter/Config File** vyberete soubor firmwaru :


GINWAVE61D_11C_BB.cfg , který se nachází ve vámi rozbalené složce :

EVOLVEO_StrongPhone_Z4_V1_0_20210330_1717.

CFG soubor se zapíše do Flashtoolu na řádku **Scatter File**.



Připravíte si telefon Z4 a USB kabel. **Zálohujte si všechna DATA v telefonu Z4, tzn. Kontakty, případně SMS, poznámky atd. Nahráním nového firmwaru se všechna data uložená v telefonu vymažou !** Baterii mějte nabitou alespoň na 30% kapacity. Vypněte telefon Z4. Připojte USB kabel do PC. Klikněte na tlačítko Download , připojte USB kabel k telefonu Z4 a současně držte tlačítko nad červeným tlačítkem ON/OFF na klávesnici vpravo nahoře. Začne se nahrávat firmware do telefonu :



V průběhu nahrávání nového firmwaru neodpojujte USB kabel z telefonu ani telefon nezapínejte.

Po úspěšném nahrání nového firmwaru se vám zobrazí toto okno:

FlashTool

File Actions Options Window Help

Download | Read Back | Memory Test

Download Agent Scatter/Config File Auth File Cert File RootCert File Format Download Stop

Download Agent D:\Evolvco_Salente\EVOLVEO\tefony\EVOLVEO_Z4\Z4_firmware\FashTool_v5.1420.00\MTK_AllInOne_DA.bin

Scatter File YE0\tefony\EVOLVEO_Z4\Z4_firmware\EVOLVEO_StrongPhone_Z4_V1_0_20210330_1717\GINWAVE61D_11C_BB.cfg

Authentication File

Certificate File


RootCert File

Bootloader USB Download

BootROM USB Download

Name	Region address	Begin address	End
<input checked="" type="checkbox"/> ARM_BL	0x70006000	0x70006000	0x70006000
<input checked="" type="checkbox"/> ARM_EXT_BL	0x10002400	0x10002400	0x10002400
<input checked="" type="checkbox"/> PRIMARY_MAU1	0x1000A000	0x1000A000	0x1000A000
<input checked="" type="checkbox"/> VIVA	0x100B3294	0x100B3294	0x100B3294

OK



Last action was done at 14:10

Parameters Information

OTP addr(0x00000000), len(0), OTP_WRITE,

100% (Format NOR flash... ADDR[0x003C1000], LEN[0x0003D000].)

3191664 Bytes / 222,63 KBps	NOR	COM4	921600 bps	0:24 sec	NOR:(32Mb+32Mb) [Winbond] SF_W25Q32JV
MT6261_S0000	32Mb SRAM	Project: M49_BT			N/A

Nyní odpojte telefon z USB kabelu a můžete ho zapnout. Nový firmware je nahraný.