

RO

QUICK START GUIDE



EVOLVEO
StrongPhone Q6 LTE

Start

1 Alegeți modul smartphone-ului

Mod Dual SIM (introduceți două cartele SIM)

SIM 1 (micro SIM) →
SIM 2 (nano SIM) →

Mod SIM/microSDHC (introduceți o cartelă SIM și o cartelă microSDHC)

SIM 1 (micro SIM) →
microSDHC card →

2 Telefon rezistent la apă integral

După introducerea cartelei SIM/microSDHC, închideți bine garniturile din cauciuc. În caz contrar nu poate fi garantat caracterul etanș al telefonului în întregime.

În același mod, etanșați intrarea pentru încărcare/conectare la computer și ieșirea pentru căști.



3 Încărcare timp de 12 ore

Recomandăm încărcarea bateriei timp de cel puțin 12 ore înainte de prima utilizare.

Telefon



Sțimate client, vă mulțumim că ați ales telefonul mobil EVOLVEO. Iată câteva recomandări pentru utilizarea lui în siguranță:

- EVOLVEO StrongPhone Q6 LTE este conceput pentru a fi mult mai durabil decât un telefon celular obișnuit; totuși, nu este complet indestructibil.
- EVOLVEO StrongPhone Q7 LTE este certificat IP67. Totuși, această conformitate nu asigură etanșeitatea completă la apă.
- Telefonul este rezistent la apă și la praf în următoarele condiții: toate carcasa sunt închise, telefonul nu se va scufunda la o adâncime mai mare de 1 metru timp de mai mult de 30 de minute. Apa trebuie să fie regulată. Utilizarea ocazională în apă cu clor este permisă, însă telefonul trebuie spălat cu apă curată. A nu se utiliza în apa mării sau în apă sărată. Este esențial să păstrați conectorul și portul microUSB curate, precum și să strângeți ferm toate șuruburile de pe carcasa din spate pentru a menține rezistența la apă și praf a telefonului.
- Afișajul telefonului se poate sparge la lovirea unei suprafețe dure, când este expus la un impact puternic sau când ecranul este îndoit sau deformat în alt mod. Dacă ecranul este deteriorat, nu încercați să îl reparați. Sticla spartă ca urmare a utilizării greșite sau abuzului nu face obiectul garanției.
- Curățați telefonul imediat dacă intră în contact cu produse care pot provoca pete precum cerneala, culoarea, machiajul, alimente, ulei etc. Deconectați toate cablurile, opriți telefonul și utilizați o cârpă moale. Nu utilizați agenți de curățare pentru geamuri, produse de curățare menajere, canistre de spray-uri cu aerosol, solvent, alcool, amoniac sau abraziivi.
- Acest Telefon este un dispozitiv electronic complex, prin urmare trebuie protejat de impact și efectele câmpului electromagnetic, nu este rezistent la metal, praf sau alte particule din metal.
- Dacă telefonul cade în apă, ștergeți cu o cârpă uscată și lăsați-l să se usuce înainte de a-l porni din nou.
- Nu încercați să uscați cu ajutorul unei surse de căldură externă precum un cuptor cu microunde sau un uscător de păr.

- EVOLVEO StrongPhone Q6 LTE este proiectat pentru a fi utilizat la temperaturi de operare de la 0° la 40°C și poate fi păstrat la o temperatură între -20° și 45°C. Temperaturile mai scăzute sau mai ridicate pot afecta operarea telefonului sau durata de viață a bateriei.
- Nu utilizați telefonul afară în timpul unei furtuni, nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale daune ale dispozitivului sau vătămare cauzată de această operare.
- Nu găuriți speakerul, nu inserați obiecte în porturi. Nu vopsiți telefonul cu vopsea pentru că toate operațiile enumerate pot afecta funcționalitatea și sigiliul telefonului.
- Utilizați un clește pentru a îndepărta microSIM cu reducerea adaptorului pentru a evita indoirea. Acest lucru împiedică slotul cartelei microSIM să se deterioreze.
- Descrierea operării acestui Telefon poate fi diferită de acest manual, pe baza versiunii firmware a telefonului dumneavoastră și termenilor și condițiilor specifice ale operatorului mobil.
- EVOLVEO StrongPhone Q6 LTE a fost testat în conformitate cu unelele radio UE, standardele WiFi și Bluetooth. Dacă doriți să limitați efectele Energiei de înaltă frecvență, durata expunerii dumneavoastră directe la emisiile electromagnetice, de exemplu, folosind un set Bluetooth hands-free sau păstrând o distanță mai mare între corpul dumneavoastră și telefon.
- Nu încercați niciodată să reparați telefonul singur sau să îl dezasamblați, inclusiv îndepărtarea șuruburilor externe și a carcasei din spate, pentru că poate conduce la deteriorarea dispozitivului, care nu este acoperită de garanție.
- Producătorii, revânzătorii și furnizorii nu au nici o responsabilitate pentru pierderea datelor și daunele directe sau indirecte cu privire la utilizarea acestui telefon, indiferent de cauza exactă.
- Reparația și întreținerea telefonului trebuie efectuate de un centru de service autorizat pentru telefoane EVOLVEO (mai multe Detalii pe www.evolveo.com), în caz contrar telefonul poate fi deteriorat și garanția va fi anulată.

Diagnosticare erori

- Telefonul nu poate fi pornit**
Țineți butonul ON/OFF apăsat cel puțin 20 secunde.
* Încărcați bateria, prima încărcare timp de o jumătate de oră, apoi deconectați încărcătorul, reconectați-l din nou și continuați încărcarea.
* Verificați și înlocuiți cartela SIM
- Nu se aude nici un sunet**
Asigurați-vă că volumul nu este pe minimum * Verificați dacă telefonul nu este în modul „Avion”
- Eroare PIN**
Contactați operatorul
- Telefonul se oprește automat, se blochează sau se resetează**
* Asigurați-vă că opțiunea auto-oprire este oprită
* Țineți butonul ON/OFF apăsat cel puțin 20 secunde
* Reveniți la setările din fabrică (Settings/Setări) > Backup & reset (Salvați și resetați) > Factory data reset (Resetați datele din fabrică) > Reset phone/Resetați telefonul
- Telefonul este „înghețat” și nu răspunde la atingere**
1. Țineți apăsat butonul On/Off până când telefonul se resetează (aproximativ 20 secunde).
- Telefonul se comportă neobișnuit, unele acțiuni nu pot fi efectuate**

MOD DE RECUPERARE (reveniți la setările implicite din fabrică)
Settings(Setări) > Backup & reset(Salvați și resetați) > Factory data reset (Resetați datele din fabrică).
Erase all data on phone (Ștergeți toate datele de pe Telefon)
Avertisment!
Telefonul va reveni la setările implicite din fabrică, toate parolele vor fi pierdute, precum și apps-urile instalate, etc.

Acces rapid la setările telefonului

- Trageți în jos bara de informații de sus din ecranul principal cu degetul pentru a afișa informații precum WiFi, Bluetooth, GPS sau staturul transferului de date, profilul audio, luminozitatea, setările telefonului, etc.
- Android OS a fost proiectat de Google și prin urmare puteți găsi unele dintre aplicațiile sale pe Telefon (precum Google Gmail, Google Maps și altele). Alte apps-uri pot fi instalate cu ajutorul Google Play, pentru a face acest lucru este necesar să setați un cont Google (Settings > Accounts > Add account > Google).

Garanția nu se aplică la:

- Instalarea unui alt program firmware decât programul original EVOLVEO firmware sau ROOT-ul Androidului OS
 - Daune electromecanice sau mecanice ale telefonului provocate prin utilizarea incorectă a telefonului de către utilizator (precum ecran sau ecran tactil crăpat, față sau carcasa crăpată, conector microUSB deteriorat, slot deteriorat pentru cartela SIM, slot deteriorat de cartela microSD, conectorul căștilor deteriorat, etc.).
 - Daune la speaker și căști provocate de particule de metal
 - Daune provocate din cauze naturale precum incendiu, apă, electricitate statică, temperaturi scăzute sau foarte ridicate etc.
 - Defecte provocate de utilizare normală a telefonului
 - Reparații daune neautorizate
 - Programul firmware dacă necesită actualizare din cauza modificării parametrilor rețelilor mobile
 - Defecte ale rețelei operatorului mobil
 - Bateria, dacă după 6 luni de utilizare nu a aderat la capacitatea originală (garanția pentru capacitatea bateriei este 6 luni).
 - Deteriorare intenționată
- Serviciu clienți**
Reparațiile și service pot fi realizate numai de un service autorizat pentru telefoane EVOLVEO (mai multe detalii pe: www.evolveo.com), altfel puteți deteriora telefonul și puteți pierde garanția.

Eliminarea deșeurilor

Simbolul containerului tăiat de pe produs, în literatură sau pe ambalaj înseamnă că în Uniunea Europeană toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii trebuie să fie depozitate în containere separate după expirarea duratei de viață. Nu aruncați aceste produse în deșeurile municipale nesortate.

CE 0700

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Compania Abacus Electric s.r.o. declară că telefonul GSM EVOLVEO StrongPhone Q6 LTE (EAN: 8594161336334) este în conformitate cu cerințele normelor și reglementărilor relevante pentru acest tip de dispozitiv. Textul complet al Declarației de Conformitate poate fi găsit pe [ftp://ftp.evolveo.com/ce](http://ftp.evolveo.com/ce)

Drept de autor © 2015 Abacus Electric s.r.o.
Toate drepturile rezervate.
Designul și specificația pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

www.evolveo.com