

Geachte klant, hartelijk dank dat u voor een mobiele telefoon van het Tsjechische merk EVOLVEO hebt gekozen. Aanbevelingen voor de verzorging en een veilig gebruik van uw telefoon:

- ◆ De EVOLVEO StrongPhone Q6 LTE is zo ontworpen dat deze aanzienlijk duurzamer is dan een gewone mobiele telefoon. Hij is echter niet volledig onverwoestbaar.

- ◆ De mobiele telefoon EVOLVEO StrongPhone Q6 LTE is IP67-gecertificeerd. Zelfs deze norm kan echter geen volledige waterdichtheid van het toestel garanderen.

- ◆ De telefoon is water- en stofdicht onder de volgende voorwaarden: alle poorten zijn gesloten en de telefoon wordt niet dieper onder water gehouden dan 1 meter en niet langer dan 30 minuten; alleen in zoet water. Incidenteel gebruik in zwembaden met chloorhoudend water is mogelijk indien u de telefoon vervolgens afspoelt met schoon water. Gebruik de telefoon niet in zeewater of in zoutwater zwembaden. Bij oneigenlijk gebruik komt de garantie te vervallen.

- ◆ Het is zeer belangrijk om de koptelefoonaansluiting en de micro-USB-poort schoon en zorgvuldig gesloten te houden. Houd ook de schroeven aan de achterzijde van het toestel correct en stevig aangedraaid om de stof- en waterdichtheid te waarborgen.

- ◆ Het display van de telefoon is vervaardigd van gehard glas, dat kan barsten na een val op een hard oppervlak, door harde schokken of wanneer het display wordt verbogen of vervormd. Is het display beschadigd, probeer het dan niet te repareren. Glas dat is gebarsten als gevolg van verkeerd gebruik of misbruik valt niet onder de garantie.

- ◆ Komt de telefoon in contact met producten die vlekken kunnen veroorzaken, zoals inkt, kleurstoffen, make-up, voedsel, olie enz., maak de telefoon dan onmiddellijk schoon. Gebruik geen ruitenreinigers, huishoudelijke schoonmaakmiddelen, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak of schuurmiddelen.

- ◆ Deze telefoon is een complex elektronisch apparaat, dat daarom beschermd moet worden tegen schokken en de effecten van magnetische velden.

- ◆ Als uw telefoon in het water valt, druk dan niet op de toetsen, maar veeg het apparaat onmiddellijk af met een droge doek en laat het drogen alvorens het opnieuw in te schakelen. Probeer de telefoon niet te drogen met behulp van externe warmtebronnen, zoals een magnetron of een haardroger.

Start

1 Kies de gebruikersmodus van uw telefoon

**Dual SIM
(plaats twee simkaarten)**

SIM 1 (micro SIM) →

SIM 2 (nano SIM) →

**SIM/microSDHC modus
(plaats een simkaart en
een microSDHC-kaart)**

SIM 1 (micro SIM) →

microSDHC kaart →

Camera Flits



2 Waterdichtheid van de telefoon

Druk na het plaatsen van de simkaart/microSDHC-kaart de rubberen afdichtingen die deze openingen beschermen zorgvuldig dicht, anders kan de waterdichtheid van de telefoon niet gegarandeerd worden. Sluit de toegang voor opladen/aansluiting op een computer (microSDHC-poort) en de koptelefoonaansluiting op dezelfde wijze af.



3 Laad 12 uur op

Wij raden u aan om de batterij voor het eerste gebruik van uw telefoon in 12 uur volledig op te laden.



Telefoon



NL

QUICK START GUIDE



EVOLVEO
StrongPhone Q6 LTE

♦ De telefoon is bestemd voor gebruik bij temperaturen van 0 tot 40 °C en kan bewaard worden bij temperaturen van -20 tot 45 °C. Lagere of hogere temperaturen kunnen het gedrag van de telefoon en de levensduur van de batterij beïnvloeden.

♦ Gebruik de telefoon niet buitenshuis tijdens onweersbuien. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan het toestel of persoonlijk letsel ten gevolge van deze wijze van gebruik.

♦ Doorboor de luidspreker niet, plaats geen voorwerpen in de poorten en verf de telefoon niet, aangezien dit de werking en waterdichtheid van de telefoon kan beïnvloeden

♦ Om de microsim-/nanosimkaart met adapter (simkaart) eruit te halen is het aanbevolen een pincet te gebruiken om verbuiging van de kaart (adapter) te voorkomen. Zo voorkomt u dat de simkaarthouder beschadigd raakt.

♦ EVOLVEO StrongPhone Q6 LTE is getest in overeenstemming met de EU-normen voor radiogolven, wifi en bluetooth. Wilt u de blootstelling aan hoogfrequente energie reduceren, beperk dan de tijd waarin u direct blootgesteld staat aan straling, bijv. met behulp van een bluetooth handsfree-kit, of door meer afstand tussen uw lichaam en de telefoon te houden.

♦ Repareer de telefoon nooit zelf; het demonteren van de telefoon, met inbegrip van het verwijderen van de externe schroeven en de achterklep, kan leiden tot schade die niet onder de garantie valt. Na onderhoud aan uw telefoon kan de stof- en waterbestendigheid verminderd zijn.

♦ De fabrikant, distributeurs en dealers zijn niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens of directe of indirecte schade ontstaan in verband met het gebruik van de telefoon, op welke wijze deze dan ook ontstaan is.

♦ Reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend servicepunt voor telefoons van EVOLVEO (zie www.evolveo.com), anders kunt u de telefoon beschadigen en kan de garantie komen te vervallen.

Probleemoplossing

De telefoon kan niet worden ingeschakeld

Druk de toets voor inschakelen van de telefoon ten minste 20 seconden in

* Laad de batterij op. Laad eerst ongeveer een half uur op, koppel de oplader vervolgens af en opnieuw aan en laad de batterij volledig op
* Controleer of vervang de simkaart

De telefoon gaat niet over bij een inkomende oproep

* Controleer of het volume niet op het minimum staat
* Controleer of de telefoon niet in de vliegtuigmodus staat

Foute pincode

* Neem contact op met uw operator.

De telefoon schakelt vanzelf uit, loopt vast of herstart

* Controleer of de functie automatisch uitschakelen niet geactiveerd is
* Verwijder de applicatie die het probleem veroorzaakt.
* P Druk de toets voor inschakelen van de telefoon ten minste 15 seconden in
* Keer terug naar de fabrieksinstellingen (Instellingen > P Backup en herstel van gegevens > Fabrieksinstellingen herstellen > Telefoon resetten)

De telefoon is vastgelopen en reageert niet op aanraking

1. Houd de aan/uitknop ingedrukt totdat de telefoon opnieuw is opgestart (tot 20 seconden)


De telefoon gedraagt zich ongewoon, sommige benodigde stappen kunnen niet worden uitgevoerd RECOVERY MODE (herstart naar fabrieksinstellingen)

* Keer terug naar de fabrieksinstellingen (Instellingen > Backup en herstel van gegevens > Fabrieksinstellingen herstellen > Telefoon resetten).

Let op!

De telefoon zal opnieuw opstarten in de oorspronkelijke instellingen; wachtwoorden, geïnstalleerde programma's enz. worden gewist.

Snelle toegang tot telefooninstellingen



Beweeg met uw vinger over de bovenste informatiebalk in het hoofdscherm naar beneden om bepaalde informatie te tonen, zoals aan-/uitschakelen van het wifinetwerk, bluetooth, GPS, gegevensoverdracht, geluidsprofielen, helderheid van het display, telefooninstellingen enz.

Het Android besturingssysteem is gecreëerd door Google. Daarom is in de telefoon een aantal Google-applicaties te vinden, zoals Google Gmail, Google Play e.a. Andere applicaties en games kunnen worden geïnstalleerd vanuit Google Play – daarvoor moet een Google-account worden aangemaakt (Instellingen > Accounts > Account toevoegen).

De garantie geldt NIET voor:

- installatie van andere firmware dan in de EVOLVEO-telefoon geïnstalleerd als originele fabrieksinstallatie of root van het besturingssysteem Android
- elektromechanische of mechanische beschadiging van de telefoon veroorzaakt door oneigenlijk gebruik door de gebruiker (bijv. gebarsten display of aanraaklaag, gebarsten voor- of achterzijde van de telefoon, beschadigde micro-USB-aansluiting, simkaarthouder, microSD-kaarthouder of koptelefoonaansluiting enz.)
- beschadiging van de luidspreker en koptelefoon door metaaldeeltjes
- schade door natuurlijke oorzaken, zoals brand, water, statische elektriciteit, hoge temperaturen enz.
- defecten veroorzaakt door gewone slijtage
- schade door ongeautoriseerde reparatie
- telefoonfirmware, als deze moet worden bijgewerkt ten gevolge van wijzigingen in de parameters van mobiele netwerken
- gebreken in de werking van het netwerk van de operator
- de batterij, indien deze na meer dan 6 maanden gebruik haar capaciteit niet behoudt (garantie op batterijcapaciteit is 6 maanden)
- opzettelijke beschadiging

Klantenservice

Reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend servicepunt voor telefoons van EVOLVEO (zie www.evolveo.com), anders kunt u de telefoon beschadigen en kan de garantie komen te vervallen.

Verwijdering

Het symbool van de doorgekruiste afvalbak op een product, in documentatie of op een verpakking geeft aan dat in de Europese Unie alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na het einde van hun levensduur gescheiden ingezameld moeten worden. Deponeer deze producten niet bij het restafval.

0700

Verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart de vennootschap Abacus Electric, s.r.o. dat de EVOLVEO StrongPhone Q6 LTE (EAN: 8594161336334)

in overeenstemming is met de essentiële eisen van de richtlijn 1999/5/EG.

De volledige tekst van de verklaring van overeenstemming kan worden gedownload op <ftp://ftp.evolveo.eu/ce>

Copyright © 2015 Abacus Electric, s.r.o. Alle rechten voorbehouden.

Ontwerp en specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Drukfouten voorbehouden.

www.evolveo.com