

**Geachte klant, hartelijk dank dat u voor een mobiele telefoon van het Tsjechische merk EVOLVEO hebt gekozen.**

**Aanbevelingen voor de verzorging en een veilig gebruik van uw telefoon:**

► De EVOLVEO StrongPhone X1 is zo ontworpen dat deze aanzienlijk duurzamer is dan een gewone mobiele telefoon. Hij is echter niet volledig onverwoestbaar.

► De mobiele telefoon EVOLVEO StrongPhone X1 is IP67-gecertificeerd. Zelfs deze norm kan echter geen volledige waterdichtheid van het toestel garanderen.

► Het is zeer belangrijk om de koptelefoonaansluiting en de micro-USB-poort schoon en zorgvuldig gesloten te houden. Houd ook de schroeven aan de achterzijde van het toestel correct en stevig aangedraaid om de stof- en waterdichtheid te waarborgen.

► Gezien de vele mogelijke gebruikstoepassingen, bijv. met of zonder aangesloten USB-kabel, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van vloeistoffen.

► Het display van de telefoon is vervaardigd van gehard glas, dat kan barsten na een val op een hard oppervlak, door harde schokken of wanneer het display wordt verbogen of vervormd. Is het display beschadigd, probeer het dan niet te repareren. Glas dat is gebarsten als gevolg van verkeerd gebruik of misbruik valt niet onder de garantie.

► Komt de telefoon in contact met producten die vlekken kunnen veroorzaken, zoals inkt, kleurstoffen, make-up, voedsel, olie enz., maak de telefoon dan onmiddellijk schoon. Koppel de kabels los, schakel de telefoon uit en gebruik een zachte, licht vochtige doek. Gebruik geen ruitenreinigers, huishoudelijke schoonmaakmiddelen, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak of schuurmiddelen.

► Deze telefoon is een complex elektronisch apparaat, dat daarom beschermd moet worden tegen schokken en de effecten van magnetische velden. De telefoon is niet bestand tegen metaalstof en andere metalen deeltjes.


► Als uw telefoon in het water valt, druk dan niet op de toetsen van het toetsenbord, maar veeg het apparaat onmiddellijk af met een droge doek, verwijder de batterij en laat het drogen alvorens het opnieuw aan te zetten. Probeer de telefoon niet te drogen met behulp van externe warmtebronnen, zoals een magnetron of een haardroger.

► De EVOLVEO StrongPhone X1 is bestemd voor gebruik bij temperaturen van 0 tot 40 °C en kan bewaard worden bij temperaturen van -20 tot 45 °C. Lagere of hogere temperaturen kunnen het gedrag

## Snel aanzetten

### 1 Open de batterijklep

Draai de schroeven linksom zoals op de afbeelding en open vervolgens de batterijklep.



### 2 Plaats de simkaart

Plaats de simkaart door deze licht aan te drukken in de simkaarthouder.



### 3 Plaats de microSD-kaart

Druk de microSD-kaart licht aan en controleer of deze correct in de houder is geplaatst.



### 4 Plaats de batterij

Plaats de batterij zoals op de afbeelding



### 5 Plaats de achterklep terug

Plaats de achterklep terug en draai de schroeven



### 6 Laad 12 uur op

Wij raden u aan om de batterij voor het eerste gebruik van uw telefoon in 12 uur volledig op te laden.

NL

## QUICK START GUIDE



**EVOLVEO**  
StrongPhone X1

## Telefoon

Om snel van taal te wijzigen duwt u de middelste toets naar links.



— Luidspreker  
— Camera



— Zaklamp  
— SOS  
— Volumetoets

— Linker toets  
— Beltoets  
— Navigatietoets  
— Achtergrondverlichting  
— Telefoon aan/uit of ophangen

— Door op de linker toets en op \* te drukken kunt u de telefoon vergrendelen in de standby-modus  
— Door # langer in te drukken kunt u het gebruikersprofiel wijzigen  
— USB

van de telefoon en de levensduur van de batterij beïnvloeden.

- ▶ Gebruik de telefoon niet buitenshuis tijdens onweersbuien. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan het toestel of persoonlijk letsel ten gevolge van deze wijze van gebruik.
- ▶ Doorboor de luidspreker niet, plaats geen voorwerpen in de poorten en verf de telefoon niet, aangezien dit de werking en waterdichtheid van de telefoon kan beïnvloeden
- ▶ Beschrijvingen van het gebruik van de mobiele telefoon en de gebruikersinterface kunnen afwijken van deze handleiding, afhankelijk van de firmware-versie van uw toestel en de specifieke voorwaarden van de mobiele operator.
- ▶ EVOLVEO StrongPhone X1 is getest in overeenstemming met de EU-normen voor radiogolven, wifi, bluetooth en SAR. Wilt u de blootstelling aan hoogfrequente energie reduceren, beperk dan de tijd waarin u direct blootgesteld staat aan straling, bijv. met behulp van een bluetooth handsfree-kit, of door meer afstand tussen uw lichaam en de telefoon te houden.
- ▶ Repareer de telefoon nooit zelf; het demonteren van de telefoon, met inbegrip van het verwijderen van de externe schroeven en de achterklep, kan leiden tot schade die niet onder de garantie valt.
- ▶ Na onderhoud aan uw telefoon kan de stof- en waterbestendigheid verminderd zijn.
- ▶ De fabrikant en de dealer zijn niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of voor directe of indirecte schade veroorzaakt als gevolg van het gebruik van deze telefoon.
- ▶ Reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend servicepunt voor telefoons van EVOLVEO (zie [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), anders kunt u de telefoon beschadigen en kan de garantie komen te vervallen.

### Probleemoplossing

#### De telefoon kan niet worden ingeschakeld

- ▶ de toets voor inschakelen van de telefoon is niet lang genoeg ingedrukt gehouden
- ▶ endruk de toets voor inschakelen van de telefoon ten minste 3 seconden (of langer) in
- ▶ de batterij is bijna leeg
- ▶ laad de batterij op
- ▶ de simkaart werkt niet
- ▶ controleer of vervang de simkaart

#### Het opladen van de telefoon is mislukt

- ▶ het contact is defect
- ▶ controleer de contacten, vervang de kabel of de oplader
- ▶ laadspanning is te laag
- ▶ laad eerst ongeveer een half uur op, koppel de oplader vervolgens af en opnieuw aan en laad de batterij volledig op
- ▶ verkeerde oplader
- ▶ gebruik de juiste oplader

#### Ik kan niet bellen

- ▶ de simkaart werkt niet
- ▶ controleer of vervang de simkaart
- ▶ fout bij nummerkeuze
- ▶ voer het nummer opnieuw in
- ▶ beltegoed is op
- ▶ neem contact op met uw operator

#### Bellen is gedeeltelijk mislukt

- ▶ foutief telefoonnummer
- ▶ controleer het telefoonnummer
- ▶ verkeerde instelling
- ▶ controleer nummerblokkering

#### Foute pincode

- ▶ u hebt drie keer een foute pincode ingevoerd
- ▶ neem contact op met uw operator

#### Ik kan geen sms'jes/mms'jes versturen

- ▶ de service is niet geactiveerd voor uw simkaart of het nummer van de sms-/mms-centrale is niet ingesteld
- ▶ neem contact op met uw operator om het nummer van de sms-/mms-centrale te verkrijgen

#### Automatische vergrendeling mislukt

- ▶ verkeerde code ingevoerd (code vergeten)
- ▶ neem contact op met het EVOLVEO-servicecentrum

#### De telefoon schakelt zichzelf uit

- ▶ de batterij is bijna leeg
- ▶ laad de batterij op
- ▶ foutieve instelling
- ▶ controleer of de functie automatisch uitschakelen geactiveerd is
- ▶ toevallige fout
- ▶ zet de telefoon weer aan

#### De telefoon gaat niet over bij een inkomende oproep

- ▶ het volume is tot een minimum gereduceerd
- ▶ stel het volume opnieuw in

#### Het gesprek is slecht te verstaan

- ▶ De telefoon is waterdicht en daarom wordt de microfoon beschermd door een waterdicht membraan dat het binnendringen van water voorkomt en daardoor het geluid uit de microfoon enigszins dempt.

Tip: Wij raden u aan om direct in de opening voor de microfoon te spreken en luider te spreken dan bij oproepen met gewone telefoons.

#### Vergrendeling

Deze functie beschermt uw telefoon tegen ongeoorloofd gebruik door anderen.

#### Het wachtwoord voor resetten naar de fabrieksinstellingen is "1122".

#### Specificaties

- Waterdicht (Ip67)
- Dual SIM
- Bestand tegen schokken en trillingen
- Zaklamp met speciale toets
- 2.2" display
- Display 240 x 320 pixels, 262 000 kleuren
- GSM 850/900/1800/1900 MHz
- GPRS klasse 12
- SMS/MMS/WAP
- Polyfone beltoon/trilfunctie
- MicroSDHC-kaart ondersteuning
- Bluetooth 3.0
- FM-radio
- MP3-speler
- 2.0 MPix camera
- Videorecorder
- Videospeler
- Micro-USB-aansluiting
- Li-Ion batterij 1 700 mAh

#### De garantie geldt NIET voor:

- ▶ mechanische schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van de telefoon (bijv. gebarsten display, gebarsten voor- of achterzijde van de telefoon, beschadigde micro-USB-aansluiting of koptelefoonaansluiting enz.).
- ▶ schade door natuurlijke oorzaken, zoals brand, water, statische elektriciteit, hoge temperaturen enz.
- ▶ schade door ongeautoriseerde reparatie
- ▶ opzettelijke beschadiging
- ▶ batterij is na 6 maanden niet in staat capaciteit te behouden (garantie op batterijcapaciteit is 6 maanden)



#### Verwijdering

Het symbool van de doorgekruiste afvalbak op een product, in documentatie of op een verpakking geeft aan dat in de Europese Unie alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na het einde van hun levensduur gescheiden ingezameld moeten worden. Deponeer deze producten niet bij het restafval.

## CE 2200

### ERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart de vennootschap Abacus Electric, s.r.o. dat de telefoon EVOLVEO StrongPhone X1(EAN: 8594161335573) in overeenstemming is met de essentiële eisen van de richtlijn 1999/5/EG.

De volledige tekst van de verklaring van overeenstemming kan worden gedownload op <ftp://ftp.evolveo.eu/ce>

Copyright © 2015 Abacus Electric, s.r.o.

Alle rechten voorbehouden. Ontwerp en specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)