

UA

## QUICK START GUIDE




**EVOLVEO**  
StrongPhone X1

### Швидке ввімкнення

#### 1 Відкрийте кришку батарейного відсіку

Повертайте гвинт кришки батарейного відсіку проти годинникової стрілки за допомогою стопорного ключця.




#### 2 Вставте SIM карту

Легким натисканням вставте SIM1/SIM2 в слот.



#### 3 Вставте microSD карту

Легким натисканням вставте microSD карту і переконайтеся, що вона вставлена у відповідний слот.



#### 4 Вставте батарею



#### 5 Закрийте кришку батарейного відсіку

Вставте назад кришку батарейного відсіку; повертайте гвинт кришки батарейного відсіку по годинникової стрілки за допомогою стопорного ключця.



#### 6 Заряджайте 12 годин

Перед першим використанням рекомендується заряджати батарею протягом 12 годин.

### Телефон

Щоб змінити мову інтерфейсу, натисніть центральну кнопку зліва



### Шановний покупець, дякуємо за вибір мобільного телефону EVOLVEO. Пропонуємо Вашій увазі деякі рекомендації щодо його використання:

- ▶ EVOLVEO StrongPhone X1 розроблений з набагато більшим запасом міцності, ніж звичайний мобільний телефон, проте він не є абсолютно невразливим.
- ▶ EVOLVEO StrongPhone X1 відповідає сертифікації IP67. Однак це не гарантує його повний захист від проникнення води.
- ▶ Для підтримання стійкості телефону до води і пилу, важливо зберігати чистими і герметичними роз'єми навушників і microUSB порту, а гвинти на задній кришці повинні бути міцно затягнуті.
- ▶ Враховуючи можливість роботи у різних режимах (наприклад, за використанням USB кабелю з комплексу або без нього), ми не несемо відповідальність за пошкодження, отримані в результаті дії рідини.
- ▶ Екран телефону виготовлено із загартованого скла, яке може бути пошкоджено в разі удару о тверду поверхню чи твердим предметом, або у випадках, коли екран прогинається або деформується якимось іншим чином. У разі поломки екрану не намагайтеся його лагодити. На пошкоджене або деформоване в результаті неправильного поводження скло гарантія не поширюється.
- ▶ Негайно очистіть телефон у разі контакту з речовинами, які можуть стати причиною появи плям, такими як чорнило, фарба, косметика, їжа, масло і т.д. Для цього від'єднайте всі кабелі, вимкніть телефон і протріть його злегка змоченою у воді м'якою серветкою. Не використовуйте рідини для миття вікон, побутової хімії, аерозолів, розчинники, спирт, аміак, абразивні речовини і т.д.
- ▶ Цей телефон є складним електронним пристроєм і повинен бути надійно захищений від впливу електромагнітних полів та їх ефектів. Спійка робота телефону не гарантовано в разі потрапляння металевого пилу або інших металевих частинок.

- ▶ Якщо Ваш телефон впав у воду, не натискайте кнопки клавіатури, якнайшвидше протріть його сухою тканиною, відключіть батарею і дайте йому висохнути, перш ніж включити його знову.
- ▶ Не намагайтеся висушити телефон за допомогою зовнішніх джерел тепла, таких як мікрохвильова піч, фен та ін.
- ▶ EVOLVEO StrongPhone X1 призначений для роботи при температурі від 0° до 40°C і може зберігатися при температурі від -20° до 45°C. Більш низькі або більш високі температури можуть вплинути на роботу мобільного телефону або на термін служби його батареї.
- ▶ Не використовуйте даний мобільний телефон поза приміщенням під час грози. Ми не несемо відповідальність за можливі пошкодження пристрою і травми, які можуть бути отримані під час експлуатації мобільного телефону під час грози.
- ▶ Не проколуйте динамік, не вставляйте сторонні предмети в роз'єми. Не намагайтеся фарбувати телефон, це може вплинути на його функціональність або водонепроникність.
- ▶ Робота мобільного телефону може відрізнятись від описаної в цьому посібнику і залежить від версії прошивки і конкретних умов роботи Вашого мобільного оператора.
- ▶ EVOLVEO StrongPhone X1 був протестований на відповідність нормам і регламентам ЄС радіохвиль, WiFi і Bluetooth. Ви можете зменшити вплив високочастотного випромінювання, скоротивши тривалість знаходження в зоні електромагнітного випромінювання, за допомогою Bluetooth гарантію, зберігаючи більшу відстань між Вашим тілом і мобільним телефоном.
- ▶ Ніколи не намагайтеся ремонтувати телефон самостійно; будь-яка спроба розібрати телефон може призвести до пошкоджень, на які не поширюється дія гарантії.
- ▶ Якщо телефон був у ремонті в сервісному центрі, його стійкість до пилу і водонепроникність може бути знижена.
- ▶ Виробник, посередники і постачальники не несуть відповідальності за втрату даних і прямих або непрямих збиток, пов'язаний з використанням даного телефону, незалежно від того, чим і як він викликаний.

- ▶ Ремонт і технічне обслуговування повинні здійснюватися тільки в авторизованих сервісних центрах EVOLVEO (більше інформації на [www.evolveo.eu](http://www.evolveo.eu)), в іншому випадку телефон може бути пошкоджений і гарантія буде недійсна.

### Пошук і усунення несправностей

- ▶ **Телефон не включається**
  - ▶ Клавіша включення не була натиснута достатньо довго
  - ▶ Натисніть і утримуйте клавішу «Живлення вкл.» не менше 3 секунд (або більше)
  - ▶ Низький рівень заряду акумулятора
  - ▶ Підзарядіть акумулятор
  - ▶ Збий SIM-карти
  - ▶ Переверніть чи замініть SIM карту

### Телефон не заряджається

- ▶ Несправний роз'єм
- ▶ Переверніть контакти, помініть кабель або зарядний пристрій
- ▶ Занадто низька напруга заряджання
- ▶ Заряджайте телефон близько півгодини, потім відключіть зарядний пристрій і підключіть його знову, зарядіть акумулятор повністю
- ▶ Не підходить зарядний пристрій
- ▶ Використовуйте відповідний зарядний пристрій

### Неможливо здійснити виклик

- ▶ Збий SIM карти
- ▶ Переверніть чи замініть SIM карту
- ▶ Помилка набору номера
- ▶ Наберіть номер ще раз
- ▶ Використано всі доступні кошти
- ▶ Зв'яжіться з оператором

### Часткова відмова виклику

- ▶ Невірний номер
- ▶ Переверніть номер телефону
- ▶ Невірні налаштування
- ▶ Переверніть блокування виклику

### Невірний PIN

- ▶ Ви ввели невірний PIN-код 3 рази
- ▶ Зв'яжіться з оператором

### Неможливо відправити SMS/MMS

- ▶ Не активована відповідна послуга Вашої SIM карти або не вказаний номер SMS/MMS центру
- ▶ Зв'яжіться з оператором і активуйте послугу або отримайте вірний номер SMS /MMS центру

### Збий автоблокування

- ▶ Введення невірного коду (або якщо Ви його забули)
- ▶ Зв'яжіться з сервісним центром EVOLVEO

### Мобільний телефон продовжує відключатися самостійно

- ▶ Низький рівень заряду батареї
- ▶ Підзарядіть батарею
- ▶ Невірні налаштування
- ▶ Переверніть, можливо, активована функція автоматичного відключення
- ▶ Випадкова помилка
- ▶ Перезапустіть телефон

### Телефон не дзвонить під час вхідного виклику

- ▶ Рівень гучності встановлений на мінімум
- ▶ Встановіть потрібний рівень гучності

### Блокування телефону

- ▶ Відновлення пароля до заводських установок є "1122".

### Погано чути під час виклику

- ▶ Цей телефон є водонепроникним, тому мікрофон захищений водонепроникною мембраною, яка запобігає потраплянню води і трохи послаблює звук від мікрофона

Ми рекомендуємо говорити безпосередньо в отвір для мікрофона і говорити трохи голосніше, ніж при звичайних телефонних викликах

### Технічні характеристики

- водонепроникність (IP67)
- підтримка двох SIM-карт
- стійкість до ударів і вібрації
- ліхтарик з окремою кнопкою
- екран 2.2"
- екран 240 x 320 пікселів, 262 000 кольорів
- GSM 850/900/1800/1900 МГц
- GPRS class 12
- SMS/MMS/WAP
- поліфонія/вібровиклик
- підтримка microSDHC карт
- Bluetooth 3.0
- FM радіо
- MP3 програвач
- 2.0 МП камера
- відеозапис
- відеоплеєр
- роз'єм microUSB
- Li-Ion акумулятор 1 700 mAh

### Гарантія не розповсюджується на:

- ▶ механічні пошкодження, що виникли в результаті неправильної експлуатації (наприклад, розбитий екран, пошкоджений роз'єм microUSB або вихід для навушників)
- ▶ шкода, викликана природними причинами, такими як вогонь, вода, статична електрика, підвищена температура і т.д.
- ▶ шкода в результаті несанкціонованого обслуговування
- ▶ навмисні збитки
- ▶ через 6 місяців ємність батареї може знизитися (гарантія на ємність батареї становить 6 місяців)

### Утилізація

Символ перекресленого контейнера, нанесений на виробі, в інструкції або на упаковці означає, що в ЄС всі електричні та електронні вироби і акумулятори повинні бути поміщені у спеціальні контейнери після закінчення терміну їх служби. Не викидайте, будь ласка, ці продукти разом із звичайними побутовими відходами.

**CE 2200**

### ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Компанія Abacus Electric, s.r.o. заявляє, що GSM телефон EVOLVEO StrongPhone X1 (EAN: 8594161335573) відповідає всім вимогам норм і правил, що мають відношення до даного типу пристроїв.

Повний текст Декларації Відповідності доступний на [ftp://ftp.evolveo.eu/ce](http://ftp.evolveo.eu/ce)

Copyright © 2015 Abacus Electric, s.r.o.  
Всі права захищені. Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

[www.evolveo.eu](http://www.evolveo.eu)