

# MANUAL **EVOLVEO**

MODEL

VERSION / DATE

**WiFi Door**

**II. / 9. 5. 2024**




RO

## Caracteristicile produsului

- Rețea WiFi
- Sprijină legarea scenelor;
- Avertisment de închidere/oprire ușă, avertizare de baterie descărcată, alertă de comutare
- Anchetă despre istorie
- Consum redus de energie tehnologie alimentată cu baterii, în așteptare timp de 1 an.

## Despre produs



1) Lumina  
indicatorie  
3) Nivelul de  
bază

2) Tasta de  
funcție  
Țineți apăsat timp  
de 5 secunde  
până când lumina  
roșie clipește și  
intrați în modul de  
configurare rapidă  
WiFi.


## Indicator luminos (roșu)

Fulger lent	Introduceți modul de conectare WiFi AP
Rapid ca fulgerul	Introduceți modul rapid WiFi

**Tasta de funcție:** apăsați lung timp de 5 secunde până când lumina roșie clipește rapid și intrați în modul rapid WiFi;  
Dacă lumina clipește încet, intrați în modul de conectare WiFi AP.


## Instalare

Lipiți dispozitivul în locația dorită (așa cum se arată în imagine, detectorul trebuie instalat într-o locație fixă, de exemplu, pe cadrul ușii, magnetul poate fi montat într-o locație activă, de exemplu, pe ușă).




Instalare la nivel, distanța de instalare mai mică de 15 mm.

## Instalare pe ușă



## Instalarea pe soclu



## Instalare pe fereastră




## Configurare rapidă

### 1) Descărcați aplicația

- Căutați "SmartLife" în APP Store sau Google Play sau scanați următorul cod QR.



- După descărcarea aplicației, înregistrați-vă și conectați-vă urmând instrucțiunile din interfață.



După ce software-ul este pornit, faceți clic pe [Create New Account] (Creați un cont nou) și înregistrați-vă contul utilizând numărul de telefon mobil sau adresa de e-mail.

## 2) Conexiune WiFi


- Asigurați-vă că telefonul este conectat la un router Wi-Fi (router cu bandă dublă, selectați conexiunea 2.4G).
- Deschideți aplicația, faceți clic pe butonul [+] din colțul din dreapta sus al paginii de pornire; selectați [Safety Sensor]-> [Magnetic Sensor];
- Apăsăți lung [Setări] pentru 5S Lumina roșie clipește rapid și intră în modul de conectare rapidă la rețea; faceți clic pe <Confirm>, selectați WiFi, introduceți parola WiFi și faceți clic pe <OK> pentru a asocia WiFi. Dacă lumina

roșie clipește încet, faceți clic pe modul de compatibilitate din colțul din dreapta sus pentru a intra în modul de conectare AP WiFi; faceți clic pe <Confirm>, selectați WiFi, introduceți parola WiFi, faceți clic pe <OK> pentru a asocia WiFi.

- Faceți clic pe butonul de confirmare al interfeței APP, selectați WiFi care urmează să fie conectat și introduceți parola WiFi, faceți clic pe [OK] pentru a configura WiFi; interfața aplicației vă solicită să adăugați cu succes, finalizați configurarea WiFi; dacă împerecherea nu reușește, repetați.

**Observație:** Este mai bine să îl instalați în apropierea routerului fără fir.


În prezent, nu acceptă banda WiFi de 5Ghz.



- 1) lumina roșie care clipește/ clipește încet
- 2) setări







## Parametrii tehnici

<b>Tipul de baterie</b>	CR2, DC3V
<b>Tensiunea de funcționare</b>	2.4~3.0V Pragul de alarmă de putere scăzută 2,4 V
<b>Frecvența WiFi</b>	2,4 GHz
<b>Dimensiunea produsului</b>	76x31x20mm (cutie emițător) 38x12x11mm (bandă magnetică)

## Asistență tehnică

Dacă secțiunea "Întrebări frecvente" nu v-a fost de ajutor, vă rugăm să contactați Serviciul de asistență tehnică EVOLVEO:  
<https://eshop.evolveo.com/helpdesk/>.



### Eliminare

Simbolul containerului barat pe produs, în literatura de specialitate sau pe ambalaj înseamnă că, în UE, toate echipamentele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii trebuie să fie aruncate la deșeurile separate la sfârșitul duratei lor de viață utilă. Nu aruncați aceste produse în deșeurile municipale nesortate.



### Declarație de conformitate

Abacus Electric, s.r.o. declară prin prezenta că ușa EVOLVEO WiFi Door îndeplinește cerințele standardelor și reglementărilor aplicabile acestui tip de echipament.

Textul integral al Declarației de conformitate poate fi consultat la adresa  
<http://ftp.evolveo.com/CE/>.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.  
[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)  
[www.facebook.com/EvolveoCZ](http://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Importator - Producător  
**Abacus Electric, s.r.o.**  
Planá 2, 370 01, Republica Cehă

Fabricat în China

Toate drepturile rezervate.  
Designul și specificațiile pot fi modificate fără  
notificare prealabilă.